

Wizualizer WZ1

Opis produktu 2x3 Art. Nr: WZ001


Charakterystyka: Profesjonalny, wysokiej jakości wizualizer cyfrowy, umożliwiający precyzyjne wyświetlanie dokumentów, zdjęć, wykresów, a także obiektów trójwymiarowych – po podłączeniu do emitera obrazu. Dzięki zaawansowanym funkcjom produkt ten może pełnić rolę rzutnika. Główną zaletą urządzenia jest zastosowanie dolnego i bocznego oświetlenia, wykonanego w technologii LED. Bardzo często wykorzystywany w edukacji.

Cechy główne:

- Oświetlenie: lampy boczne LED oraz podświetlenie płyty dolnej
- Zoom: 12 × zoom optyczny i 8 × zoom cyfrowy
- 2 wejścia RGB, 2 wyjścia RGB
- Podstawowe funkcje: regulacja głośności, ustawienia ostrości i jasności, transformacja obrazu, zamrażanie, odbicie lustrzane, negatyw
- Obrót obiektywu o 350° w pionie i poziomie
- Płaskie, czułe przyciski dotykowe

W zestawie: pilot zdalnego sterowania.

Gwarancja: 24 miesiące (nie obejmuje baterii i uszkodzeń mechanicznych).




Wizualizer WZ1		
2x3 Art. Nr		**WZ001**
Rozmiar po rozłożeniu [mm]		470×435×520
Rozmiar po złożeniu [mm]		490×493 ×140 mm
Rozdzielczość obrazu		1280×1024
Rozdzielczość		2 MPx
Pamięć wewnętrzna		ok. 32 zdjęcia
Obiektyw		F 1,6-3,7, f 3,9-85,8
Odświeżanie obrazu		30 kl/s
Zoom optyczny		12×
Zoom cyfrowy		8×
Obszar roboczy [mm]		357×280
Regulacja ostrości		automatyczna lub manualna
Ilość linii		nie mniej niż 750 linii TV
Przetwornik		1/3" CCD czujnik obrazu
SNR (stosunek sygnału do szumu)		nie mniej niż 50 dB
Regulacja poziomu bieli		automatyczna lub manualna
Oświetlenie		lampy boczne LED, podświetlenie płyty dolnej LED LightBox
Wejście	**AV**	1× 3,5 mm mini jack (mikrofon)
	VGA	2× D-SUB
	RS-232	podłączenie wizualizera do portu COM komputera
Wyjścia	**AV**	1× 3,5 mm mini jack
	VGA	2× D-SUB (opcjonalnie S-Video lub 1× Video In)
	RS-232	sterowanie projektora lub innych urządzeń
	Wejście zasilania	DC 12 V (1,5 A)
Podstawowe funkcje		• regulacja głośności, • ustawienia ostrości i jasności, • transformacja obrazu, • zamrażanie, • odbicie lustrzane, • negatyw, • tryb kolor/czarno-biały
Tryby sterowania		1. Za pomocą panelu sterowania. 2. Za pomocą pilota zdalnego sterowania. 3. Przez port szeregowy RS-232 komunikujący się z komputerem działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.
Pilot zdalnego sterowania		√
Zasilanie		DC 12 V (1,5 A)
Pobór mocy [W]		15
Waga [kg]		5,5
Gwarancja		2 lata

2x3 S.A.
73-231 Krzęcin, ul. Słoneczna 3, Polska
[i]: 801 23 00 23
[t]: +48 95 765 3848 **[f]:** +48 95 765 3850
[e]: info@2x3.pl **[w]:** www.2x3.eu